

## FRM220系列單機型

FRM220-CH01(M), CH-02(M), CH02/NMC, CH02/SNMP是單或雙插槽的單機式設備，支援各種用戶板卡。此外，其具有內置AC或DC電源模組，以及外置DC電源模組，以及雙AC或雙DC、AC+DC的各種選擇，滿足客戶需求。除此之外，還具有支援本地Console端口的各種機殼。是典型的點對點應用設備，當與網管型機架式的FRM220設備配合使用時，可支援帶內網管功能。

### 單個插槽式

#### FRM220-CH01

- 外置電源適配模組



- 內置電源



#### FRM220-CH01M

- 內置電源



### 雙插槽式

#### FRM220-CH02

- 外置電源適配模組



#### FRM220-CH02M

- 內置電源



#### FRM220-CH02/ NMC

- 內置電源



#### FRM220-CH02/ SNMP

## 功能

- 無風扇 (CH01, CH01M, CH02)
- 冷卻風扇 (CH02M & CH02M/NMC)
- 可透過DB9 Console埠對本地端進行管理 (CH01M, CH02M)
- 透過NMC卡可進行Telnet, Web, Console, SNMP 管理 (不包含NMC模組卡) (CH02M/NMC)
- 電源類型
  - 外置電源: DC12
  - 內置電源: AC,DC,AD, AA 或DD電源備援(選購)

## 規格

電源輸入(選購)	外置電源 適配模組	輸入電壓 100~240VAC 50/60Hz 輸出電壓 120VDC 1A	尺寸 (D x W x H)	外置電源 適配模組	160 x 88 x 24公釐 (CH01) 139 x 88 x 44公釐 (CH02)
	內置電源	AC: 100~240VAC DC: 18~72VDC		內置電源	180 x 135 x 35公釐 (CH01) 201 x 135 x 35公釐 (CH01M) 220 x 168 x 45公釐 (CH02M, CH02M/NMC)
重量	0.5~0.8公斤(CH01), 0.9公斤(CH01M)				
	0.8公斤(CH02), 1.3公斤(CH02M), 1公斤(CH02M/NMC)				

## 購買資訊

型號	說明
<b>CH01</b>	單插槽式機殼附100~240VAC轉12VDC電源適配模組
<b>CH01-AC, DC, AD</b>	單插槽式機殼附內置電源100~240VAC, 或DC:18~72VDC或雙電源備援(AC+DC)
<b>CH01M-AC, DC, AD</b>	單插槽式機殼附console埠及內置電源100~240VAC, 或DC:18~72VDC或雙電源備援(AC+DC)
<b>CH02</b>	雙插槽式機殼附100~240VAC轉12VDC電源適配模組
<b>CH02M-AC, DC, AD</b>	雙插槽式機殼附console埠及內置電源100~240VAC輸出功率30瓦, 或DC:18~72VDC或雙電源備援(AC+DC)
<b>CH02M-2-AC, DC, AD</b>	雙插槽式機殼附console埠及內置電源100~240VAC輸出功率12瓦, 或DC:18~72VDC或雙電源備援(AC+DC)
<b>CH02/NMC-AC, DC, AD</b>	雙插槽式機殼附內置電源100~240VAC, 或DC:18~72VDC或雙電源備援(AC+DC), 未附NMC模組卡
<b>CH02/SNMP-AC, DC, AD</b>	雙插槽式機殼附NMC模組卡及內置電源100~240VAC, 或DC:18~72VDC或雙電源備援(AC+DC)

## 如何下單

1. 本地端管理 : CH01M & CH02M
2. 遠端Web/SNMP 管理 : CH02/SNMP
3. DIP 切換配置 : CH01 & CH02
4. 型號有“M”表示機殼具有Console 管理功能
5. 型號有“SNMP”表示機殼配置NMC卡

FRM220 -  -   
 Example: FRM220 - CH01-AD

FRM220 - CH02/NMC -   
 Example: FRM220 - CH02/NMC- AD